SAMSUNG

SGH-B130
Naudojimo instrukcija

• Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta, ir į teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in China
Code No. GH68-18591A
Lithuanian. 05/2008. Rev. 1.0

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų
Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą
Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą
Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir su jais susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir kroviklius
• Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui.
Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
Naudokite tik SAMSUNG nurodytą kroviklį.
• Niekada nemeskite akumuliatoriaus į ugnį. Akumuliatorių įmetus į ugnį, pakaitinus ar sutrenkus, iškyla perkaitimo, gaisro ar sprogimo pavojus.
• Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
• Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
• Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas
Tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatorių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas pagal medicinos įrangos gamintojų ir nepriklausomos tyrėjų grupės „Wireless Technology Research“ rekomendacijas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas
Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų gabenimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką
Telefonu siųsdami tekstines žinutes arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis
Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Tinkamas gaminio utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima.
Siekdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.
Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotinai perdirbti neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.
Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis komercinėmis atliekomis, kurias ketinama utilizuoti.

SAR informacija
Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas ir neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai ir kruopščiai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinis sugerties koeficientas (SAR „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, yra 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,647 W/kg.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje
Stenkitės neliesti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis
Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę
• Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie kroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
• Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
• Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
• Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis
• Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
• Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
• Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
• Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių
Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį, laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas
Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus
Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos
Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje
Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir krovikliai nebūtų sugadinti
• Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
• Akumuliatoriaus korpusą laikykite saugioje vietoje (0 °C/32 °F ~ 45 °C/104 °F).
• Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti:
- Jei akumuliatoriai kontaktuos su vandeniu arba akumuliatoriaus lizdai bus sujungti su ant kaklo kabinamais ar bet kokiais kitais metaliniais daiktais.
• Niekada nenaudokite sugadinto kroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai
• Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.
• Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
• Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
• Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
• Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
• Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo
Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-B130

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 : V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 : V1.2.1 (08-2002)
SAR	50360 : 2001 62209-1 : 2006
TINKLAS	301 511 V9.0.2 (03-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.14
(išdavimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas
(įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.



2. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.



Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite pateiktą kelioninį kroviklį.

2. Baigę įkrauti, ištraukite kroviklį.

Į kintamosios srovės maitinimo lizdą

- Neištraukite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neištraukę įkroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.
- Kai įkišite kelioninį įkroviklį, krovimo indikatorius gali nepasirodyti iki 5 minučių, tačiau akumuliatorius bus kraunamas tinkamai.

Telefono išdėstymas ir mygtukai

Interneto prieigos/„Gerai“ mygtukas
Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Pasirinkite pažymėtą funkciją ar patvirtinkite įvestį meniu režimu.
Programiniai mygtukai
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus.
Skambinimo mygtukas
Skambinti arba atsiliepti į skambutį. Laukimo režimu rodomi paskutiniai rinkti numeriai, praleistų arba gautų skambučių numeriai.
Balso pašto serverio raktas
Prisijunkite prie balso pašto centro (paspauskite ir laikykite).
Klaviatūros užrakinimo mygtukas
► Klaviatūros užrakinimo režimas
4-ių krypčių naršymo mygtukai
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis. Laukimo režimu tiesiogiai prieikite prie meniu parinkčių. Persikėlimui per meniu parinktis galima naudoti „Aukštyn/žemyn/kairėn/dešinėn“ naršymo mygtukus. Naudodamiesi šiais mygtukais pasirinkite meniu parinktis.
Maitinimo/išėjimo iš meniu mygtukas
Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą.
Tyliojo režimo mygtukas
► Tylusis režimas
Raidžių ir skaitmenų mygtukai

B130 modelis naudoja UART prievadą prisijungti prie kompiuterio. Naudokite patvirtintą UART nuosekliojo jungimo kabelį jungti prie kompiuterio.

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašas
	Priimamo signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių, išskyrus skambučius pagalbos numeriais
	SOS žinučių funkcija įjungta
	Teksto žinutė
	Žadintuvas nustatytas
	Telefono profilių nustatymai: • : Paprastas • : Susitikimas • : Sukurta vartotojo • : Tylusis • : Lauke • : Vairavimas • : Ne tinkle
	Tylusis režimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Tylusis režimas
Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę **[#]**, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami įjungti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

Klaviatūra Užrakinimo režimas
Paspauskite ir laikykite **[*]** laukimo režimu, kad užrakintumėte klaviatūrą ir išvengtumėte netyčinio mygtukų paspaudimo. Norėdami atrakinti, spauskite kairįjį programinį mygtuką, o tada **[*]**.

SOS režimas
Laukimo režimu keturis kartus spauskite mygtuką „Rinkti“, kad nusiųstumėte SOS žinutę iš anksto nustatytiems numeriams. Kai tik bus išsiųsta SOS žinutė, telefonas persijungs į SOS režimą ir priims skambučius tik iš registruotųjų gavėjų. Jei paskambins SOS žinutės gavėjas, telefonas automatiškai atsilieps į skambutį. Spauskite **[ ]**, kad išeitumėte iš SOS režimo.

Mokomieji ženkleliai

Pastaba
pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

Pagal
→ parinkčių seką ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Spauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** (nurodo **Meniu**, tada **Žinutės**, tada **Pranešimo kūrimas**)

Laužtiniai skliausteliai
[ ] telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)

Kampiniai skliaustai
< > Funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: **<Gerai>** (rodo funkcinį mygtuką „**Gerai**“)

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, nuspauskite ir palaikykite **[ ]** ilgiau nei dvi sekundes.
2. Norėdami išjungti telefoną, nuspauskite ir palaikykite **[ ]** ilgiau nei dvi sekundes.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir spauskite **[ ]**.
2. Spauskite **[ ]**, kai norite baigti skambutį.

Atsiliepimas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, spauskite **[ ]** ir atsiliepkite. Norėdami atmesti skambutį, spauskite **<Atmesti>** ar **[ ]**.
2. Norėdami baigti pokalbį, spauskite **[ ]**.

Garsumo reguliavimas

1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Naudodamiesi naršymo mygtukais „Aukštyn/žemyn“ pasirinkite Telefono profiliai.
3. Spausdami kairįjį naršymo mygtuką, pasirinkite **Telefono garsai**.
4. Pereikite aukštyn, kad pasirinktumėte **Garsumas**.
5. Paspauskite **[OK]**, tada kairįjį arba dešinįjį naršymo mygtuką garsui reguliuoti, tuomet - **<Gerai>**.
6. Pasirinkite **<Variant.>** → **Išsaugoti profilį**, kad išsaugotumėte.

Skambučių tono pakeitimas

1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Paprastas**.
2. Naudodamiesi naršymo mygtukais „Aukštyn/žemyn“ pasirinkite Telefono profiliai.
3. Spausdami į kairę ar dešinę naršymo mygtukus, pasirinkite „Gaunami skambučiai“.
4. Pereikite aukštyn, kad pasirinktumėte **Skambučio tonas**.
5. Paspauskite **[OK]**, tada slinkite žemyn arba aukštyn skambėjimo tonui pasirinkti ir paspauskite **<Rinktis>**.
6. Pasirinkite **<Variant.>** → **Išsaugoti profilį**, kad išsaugotumėte.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Laukimo režimu spauskite **[ ]**.
2. Spausdami į kairę ar dešinę naršymo mygtukus, pasirinkite skambučio tipą.
3. Persikeldami į viršų ar apačią, pasirinkite numerį ar vardą.
4. Paspauskite **<Variant.>** skambučio informacijai peržiūrėti arba **[ ]**, numeriui rinkti.

Teksto įvedimas

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą

Teksto įvedimo lauke spauskite **[*]** ir nurodykite pageidaujamą įvedimo režimą.

T9 žodžių režimas

1. Spauskite mygtukus nuo **[2]** iki **[9]**, kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spauskite mygtuką tik vieną kartą. Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Jis gali būti keičiamas spaudinėjant mygtuką. Prieš redaguodami ar trindami, užbaikite įvesti visą žodį. Pavyzdys: Norėdami T9 žodyne įvesti „Hello“, spauskite **[4]**, **[3]**, **[5]**, **[5]** ir **[6]**.
2. Spauskite **[#]** ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC ar abc režimas

Spauskite mygtukus su atitinkama raide – vieną kartą pirmai raidei įvesti, antrą kartą – antrai raidei ir t. t.

Pavyzdžiui, spauskite **[2]** tris kartus, kad įvestumėte „C“, ir **[5]** du kartus, kad įvestumėte „K“ ABC režimu.

Skaitmenų režimas

Spauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Teksto įvedimo lauke paspauskite ir laikykite **[#]**, kad įjungtumėte simbolių režimą.

Spauskite jūsų norimą simbolį atitinkančius skaičių mygtukus. Galite spustelėti į kairę ar dešinę, kai norite matyti daugiau simbolių.

- Jei norite perkelti žymeklį, spauskite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, spauskite **<Valyti>**. Norėdami ištrinti simbolius žymeklio kairėje, nuspauskite ir laikykite **<Valyti>**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spauskite **[#]**.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus, spauskite **[1]**.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Spauskite **<Variant.>**, kad pasirinktumėte **Įrašyti ir išsiųsti** ar **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.
5. Spauskite **<Variant.>** → **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite norimą skaityti žinutę.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Mobiliojo telefono seklys yra revoliucinė funkcija, kuri padeda sekti prarastą telefoną.

Ši funkcija padeda sekti jūsų telefoną, jei jis buvo pavogtas arba kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele; tokiu atveju telefonas automatiškai išsiųs užprogramuotą sekimo žinutę jūsų šeimos nariams ar draugams.

Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **Saugos nustatymai** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir spauskite **<Gerai>**.

   Pirmą kartą pasirinkus mobiliojo telefono seklį jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

3. Persikeldami į kairę ar dešinę, įjunkite mobiliojo telefono seklį.
4. Persikelkite į apačią ir pasirinkite „Gavėjai“, o tada spauskite **[OK]** mygtuką, kad įjungtumėte gavėjų sąrašą.
5. Jūs galite nustatyti kitą mobiliojo telefono numerį, į kurį bus siunčiama teksto žinutė. Įveskite telefono numerį ir spauskite **<Variant.>** → **Įrašyti**.

   Pirmą kartą pasirinkus mobiliojo telefono seklį, jūsų bus paprašyta priimti galutinio vartotojo sutikimą, kad suaktyvintumėte mobiliojo telefono seklį.

6. Mobiliojo telefono seklys bus suaktyvintas, jei paspausite **<Priimti>**.

SOS žinutės siuntimas

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos nelaimės atveju.

Norėdami nustatyti SOS žinutę

1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **SOS pranešimai**.
2. Nustatykite siuntimo ir gavimo parinktis.

   Pirmą kartą suaktyvinant SOS žinutę, jūsų bus paprašyta užregistruoti gavėjus.

3. Persikeldami į kairę ir dešinę, įjunkite siuntimo ir gavimo parinktis.
4. Persikelkite į apačią ir pasirinkite „Gavėjai“, o tada spauskite **[OK]** mygtuką, kad įjungtumėte gavėjų sąrašą.
5. Jūs galite nustatyti kitą mobiliojo telefono numerį, į kurį bus siunčiama teksto žinutė. Įveskite telefono numerį ir spauskite **<Variant.>** → **Įrašyti**.

Norėdami siųsti SOS žinutę

1. Laukimo režimu keturis kartus spauskite skambinimo mygtuką, kad nusiųstumėte SOS žinutę iš anksto nustatytiems numeriams.
2. Telefonas persijungs į SOS režimą ir išsiųs iš anksto nustatytą SOS žinutę.

Žadintuvo nustatymas

Norėdami nustatyti naują žadintuvą

1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>** → **Signalai**.
2. Nustatykite žadintuvo duomenis.
3. Spauskite **<Įrašyti>**.

Norėdami sustabdyti žadintuvą

1. Skambant signalui spauskite **<Gerai>**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo.
2. Spausdami **<Vėl priminti>** ar bet kurį kitą mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo, ar spausdami bet kurį mygtuką, nutildykite snaudimo periodo signalą.

Norėdami išjungti žadintuvą

1. Laukimo režimu spauskite **<Meniu>** → **Signalai**.
2. Pasirinkite norimą išjungti žadintuvą, o tada spauskite **<Variant.>** → **Trinti**.